

## 遙控開關 LK-102R/LK-102R2 /LK-102RC

### 功能特性：

- 適用於各種防盜主機設定
- 遙控各種電動門或電鎖門
- 遙控設備開 / 關機
- 無線緊急求救押扣

### LK-102R(四按鍵)

#### 電氣規格

- 使用電源：接收主機DC11 ~ 15V  
發射器 A23/12V電池
- 有效距離：60公尺
- 使用頻率：380MHz(RF)
- 密碼開關：8 - Bits(指撥開關)
- 輸出接點：5A/120VAC(雙繼電器)
- 尺寸(W\*L\*D)：114\*64\*33mm (接收主機)  
37\*70\*15mm (發射器)



LK-102PN (四按鍵)	ON	按鍵時 Relay 1 ON
	PULSE	按鍵時 Relay 2 暫態輸出約 1 秒
	OFF	按鍵時 Relay 1、2 OFF
	PANIC	按鍵時 Relay 2 ON

### LK-102R2(二按鍵) LK-102RC(單鍵)

#### 電氣規格

- 使用電源：接收主機DC11 ~ 15V  
發射器 A23/12V電池
- 有效距離：60公尺
- 使用頻率：380MHz(RF)
- 密碼開關：8 - Bits(指撥開關)
- 輸出接點：5A/120VAC(單繼電器)
- 尺寸(W\*L\*D)：48\*87\*23mm (接收主機)  
37\*70\*15mm (發射器)



LK-102R2P (雙按鍵)	ON OFF	按鍵時 Relay ON 按鍵時 Relay OFF
LK-102RCP (單按鍵)	ON	按鍵時 Relay ON， 按鍵放開時 OFF
LK-102RMP (單按鍵)	ON	按鍵時 Relay 暫態輸出約 1 秒